

Programmering av Orea RTS

SE




För mer information se produktens medföljande installationsanvisningar eller en utökad installationsmanual som du finner på www.somfy.se under rubriken "Ladda ner".

Så här skiljer du den nya versionen av Orea RTS från den gamla:
På nya Orea RTS är stjärnhuvudet märkt med t ex 25 och MA,
där 25 = 25 Nm, M= 17 rpm och A=Nya Orea (på gamla Orea stod det 25 och 17).


L = 12 rpm
M = 17 rpm
S = 32 rpm

1. FÅ MOTORN ATT LYSSNA PÅ PROGRAMMERINGSSÄNDAREN




Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

2. STÄLL IN ROTATIONSRIKTNINGEN



Rätt riktning.

Om rotationsriktningen är felaktig:




Tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse

Kontrollera igen att rotationsriktningen är korrekt!



Ställ in rotationsriktningen *innan* en sändare programmeras in i motorns minne.
- För att ändra i efterhand *måste* motorn nollställas, se punkt 8.


3. STÄLL IN GRÄNSLÄGENA




Tryck STOPP och NED samtidigt tills solskyddet kör nedåt.
- Släpp knapparna.




Stoppa ungefär vid önskat nedre gränsläge.




Justera till önskat övre gränsläge med UPP och NED.
- Stanna där du är nöjd.



Tryck STOPP och UPP samtidigt tills solskyddet kör uppåt.
Släpp knapparna.
- Solskyddet stannar själv vid övre gränsläget.



Solskyddet stannar själv vid övre gränsläget.



För att bekräfta programmeringen tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

Glöm inte att bekräfta programmeringen med STOPP-knappen!




4. PROGRAMMERA IN DEN FÖRSTA SÄNDAREN

Om spänningen är frånslagen:

A. Anslut motorn

B. Om gränslägena är programmerade från fabrik svarar motorn med upp/ned rörelse.
(Om inte motorn svarar med upp/ned rörelse, gå tillbaka till punkt 3.)

C. Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.




Tryck in progr.-knappen på sändaren.

Om flerkanalssändare välj först kanal.




Motorn svarar med upp/ned rörelse.

5. EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGEN




Kör solskyddet till det nedre gränsläget.



Tryck och håll kvar UPP och NED samtidigt tills motorn svarar med upp/ned rörelse (efter ca 5 sekunder).



Justera med UPP och NED tangenterna tills du är nöjd.



Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.



OBS! Endast det nedre gränsläget kan justeras på Orea RTS.
Vid flera markiser kan endast ett gränsläge (motor) justeras i taget!

6. LÄGG TILL/TA BORT SÄNDARE



Tryck på progr.-knappen på en inprogrammerad sändare tills...

...motorn svarar med en upp/ned rörelse.

Sändaren *måste* vara programmerad!



Lägga till en sändare.



Ta bort en sändare.




Tryck kort på progr.-knappen.

Motorn svarar med upp/ned rörelse.




Samma procedur gäller antingen sändare skall läggas till eller tas bort!

7. PROGRAMMERA/ÄNDRA/RADERA MELLANSTOPP



Kör solskyddet till läget för det önskade mellanstoppet.



Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

För fullständig radering kör solskyddet till mellanstoppet. Håll sedan kvar STOPP tills motorn svarar med upp/ned rörelse.



8. NOLLSTÄLLA MOTORN




Slå från 3 sek

Slå till 7 sek.

Slå från 3 sek


Slå till 7 sek.

Solskyddet rör sig under 5 sek.



Tryck på progr.-knappen på en inprogrammerad sändare under minst 7 sek.

(Sändaren *måste* vara inprogrammerad).



Solskyddet svarar efter 0,5 sek med upp/ned rörelse, men håll kvar 7 sek tills en andra upp/ned rörelse erhålls.

CE-märkning av motordrivna solskyddsanordningar

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare:

Draper Europe AB
Kristinebergsvägen 22
302 41 Halmstad
Tel: 035-14 42 90
Fax: 035-14 42 91



försäkrar härmed att följande produkter:

Produkt	Tillverkningsår
Frej/Monaco	2012
Loke/Ibiza	2012
Bure/Madrid	2012
Ymer/Aruba	2012
Heimdal/Wien	2012
Atle/Robusta	2012
Family	2012
Family Basic	2012
Family Design Plus	2012
Toskana	2012
Micro 100, 200 & 300	2012

är tillverkad i överensstämmelse med RÅDETS DIREKTIV.

- o Rådets direktiv 89/392/EEC av den 14 juni 1989 angående inbördes närmande av medlemsstaternas lagstiftning rörande maskiner, med särskilda hänvisningar till direktivets Bilaga 1 om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion och tillverkning av maskiner, Rådets direktiv 91/368/EEC av den 20 juni 1991 och 93/44/EEC av den 14 juni 1993 om ändringar av direktivet 89/392/EEC,
- o Rådets direktiv (EMC) 89/336/EEC, av den 1 januari 1992 och 92/31/EEC av den 1 januari 1996.
- o Rådets direktiv (LVD) 72/23/EEC av den 19 augusti 1974 med ändring 93/68/EEC av den 1 januari 1995

Halmstad 2012-02-13

Göran Peterson, VD Draper Europe AB

