

# Programmering av Altus RTS

SE




För mer information se produktens medföljande installationsanvisningar eller en utökad installationsmanual som du finner på [www.somfy.se](http://www.somfy.se) under rubriken "Ladda ner".

Så här skiljer du den nya versionen av Altus RTS från den gamla:  
På nya Altus RTS är stjärnhuvudet märkt med t ex 25 och MA,  
där 25 = 25 Nm, M= 17 rpm och A=Nya Altus (på gamla Altus stod det 25 och 17).


L = 12 rpm  
M = 17 rpm  
S = 32 rpm

## 1. FÅ MOTORN ATT LYSSNA PÅ PROGRAMMERINGSSÄNDAREN




Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

## 2. STÄLL IN ROTATIONSRIKTNINGEN



Om rotationsriktningen är felaktig:

Rätt riktning.




Tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse


Kontrollera igen att rotationsriktningen är korrekt!

Ställ in rotationsriktningen *innan* en sändare programmeras in i motorns minne.  
- För att ändra i efterhand *måste* motorn nollställas, se punkt 8.

## 3. STÄLL IN GRÄNSLÄGENA




Justera till önskat övre gränsläge med UPP och NED.  
- Stanna där du är nöjd.




Tryck STOPP och NED samtidigt tills solskyddet kör nedåt.  
- Släpp knapparna.




Stoppa ungefär vid önskat nedre gränsläge.



Justera till önskat nedre gränsläge med UPP och NED.  
- Stanna där du är nöjd.



Tryck STOPP och UPP samtidigt tills solskyddet kör uppåt.  
Släpp knapparna.  
- Solkyddet stannar själv vid övre gränsläget.



För att bekräfta programmeringen tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

Glöm inte att bekräfta programmeringen med STOPP-knappen!



#### 4. PROGRAMMERA IN DEN FÖRSTA SÄNDAREN


Om spänningen är frånslagen:

A. Anslut motorn

B. Om gränslägena är programmerade från fabrik svarar motorn med upp/ned rörelse.

(Om inte motorn svarar med upp/ned rörelse, gå tillbaka till punkt 3.)

C. Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.




Tryck in progr.-knappen på sändaren.

Om flerkanalssändare välj först kanal.




Motorn svarar med upp/ned rörelse.

#### 5. EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGEN




Kör solskyddet till det gränsläge som skall justeras.



Tryck och håll kvar UPP och NED samtidigt tills motorn svarar med upp/ned rörelse (efter ca 5 sekunder).



Justera med UPP och NED tangenterna tills du är nöjd.



Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.


Vid flera markiser kan endast ett gränsläge (motor) justeras i taget!

#### 6. LÄGG TILL/TA BORT SÄNDARE



Tryck på progr.-knappen på en inprogrammerad sändare tills...

Sändaren *måste* vara programmerad!



...motorn svarar med en upp/ned rörelse.


Lägga till en sändare.



Ta bort en sändare.




Tryck kort på progr.-knappen.




Motorn svarar med upp/ned rörelse.

Samma procedur gäller antingen sändare skall läggas till eller tas bort!

#### 7. PROGRAMMERA/ÄNDRA/RADERA MELLANSTOPP



Kör solskyddet till läget för det önskade mellanstoppet.



Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

För fullständig radering kör solskyddet till mellanstoppet. Håll sedan kvar STOPP tills motorn svarar med upp/ned rörelse.




#### 8. NOLLSTÄLLA MOTORN



Slå från 3 sek

Slå till 7 sek.


Slå till 3 sek



Solskyddet rör sig under 5 sek.

Tryck på progr.-knappen på en inprogrammerad sändare under minst 7 sek.

(Sändaren *måste* vara inprogrammerad).



Solskyddet svarar efter 0,5 sek med upp/ned rörelse, men håll kvar 7 sek tills en andra upp/ned rörelse erhålls.

## CE-märkning av motordrivna solskyddsanordningar

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare:  
Draper Europe AB  
Kristinebergsvägen 22  
302 41 Halmstad  
Tel: 035-14 42 90  
Fax: 035-14 42 91



försäkrar härmed att följande produkter:

Produkt	Tillverkningsår
Frej/Monaco	2012
Loke/Ibiza	2012
Bure/Madrid	2012
Ymer/Aruba	2012
Heimdal/Wien	2012
Atle/Robusta	2012
Family	2012
Family Basic	2012
Family Design Plus	2012
Toskana	2012
Micro 100, 200 & 300	2012

är tillverkad i överensstämmelse med RÅDETS DIREKTIV.

- Rådets direktiv 89/392/EEC av den 14 juni 1989 angående inbördes närmande av medlemsstaternas lagstiftning rörande maskiner, med särskilda hänvisningar till direktivets Bilaga 1 om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion och tillverkning av maskiner, Rådets direktiv 91/368/EEC av den 20 juni 1991 och 93/44/EEC av den 14 juni 1993 om ändringar av direktivet 89/392/EEC,
- Rådets direktiv (EMC) 89/336/EEC, av den 1 januari 1992 och 92/31/EEC av den 1 januari 1996.
- Rådets direktiv (LVD) 72/23/EEC av den 19 augusti 1974 med ändring 93/68/EEC av den 1 januari 1995

Halmstad 2012-02-13

Göran Peterson, VD Draper Europe AB

